

## DATENBLATT / FACT SHEET



Ausführung und Artikelnummer  
version and product number

weiß	schwarz
white	black
554-907	554-908

**WINGLET CL**

KABELLOSE WANDLEUCHE / CABLELESS WALL LUMINAIRE

Kabellose Wandleuchte mit Bewegungsmelder, Helligkeitserkennung und Funkmodul zur Gruppenbildung, durch den integrierten Akku unabhängig von bauseitig vorhandener Elektroinstallation, vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Wohnbereich durch frei platzierbare Wandhalterung, abgewinkelter Soft-Diffusor aus laserstrukturiertem Acrylglas für homogenen Lichtaustritt, Lichtverteilung 55 % direkt- und 45 % indirektstrahlend, intuitive Bedienung und Dimmung durch ein Sensorbedienfeld auf der Vorderseite, der Bewegungsmelder ist mit einer wählbaren Nachleuchtdauer kombinierbar, die Helligkeitserkennung reagiert auf das gewünschte Umgebungslichtniveau, Ladevorgang via Micro-USB Schnittstelle oder Nimbus Basket Charger (bitte gesondert bestellen), LED-Indikatoren auf der Vorderseite zeigen den aktuellen Betriebs- und Ladezustand an, der maximale Lichtstrom beträgt ca. 170 Lumen bei einem Farbwiedergabeindex von RA > 90.

Design: Rupert Kopp

Cableless wall luminaire with motion detector, ambient brightness sensor and radio module for grouping, independent of on-site electric installation by means of an integrated rechargeable cell, various possible applications at home by flexible positioning of a magnetic wall bracket attached, angled soft diffuser made of laser structured acrylic glass for uniform light emission, light distribution 55 % direct and 45 % indirect beam, intuitive operating and dimming by means of a touch control panel on the front side, the motion detector can be combined with a selectable OFF delay, the ambient brightness sensor reacts to your desired ambient light conditions, charging via Micro USB interface or Nimbus Basket Charger (please order separately), LED indicators on the front show the actual status of operation and charging, the luminous flux amounts to a total of approx. 170 lumens with a Color Rendering Index of CRI > 90.

Design: Rupert Kopp

## TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

### Artikel:

WINGLET CL

### Art.-Nr.:

554-907

554-908

### Farbausführung:

weiß matt

schwarz matt

### Beschreibung/Ausführung:

kabellose Wandleuchte mit Akku, Bewegungsmelder, Helligkeitserkennung und Funkmodul, inkl. Wandhalterung (ohne USB-Kabel / Netzteil)

### Hersteller:

Nimbus Group GmbH

Siegelerstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

### Abmessungen:

114 x 178 x 65 mm (Leuchte)

Ø 68 x 7 mm (Wandhalterung)

### Material:

Gehäuse: Kunststoff

Diffusor: laserstrukturiertes Acrylglas

### Gewicht:

ca. 250 Gramm

### Anschluss-Werte:

Micro-USB (5 V DC / ~ 2 A)

### Akkulaufzeit:

ca. 6 - 100 Stunden (abhängig vom gewählten Dimmgrad)

### Farbtemperatur:

2700 K

### Lichtstrom:

5 - 170 lm

### Lichtverteilung:

55 % direktstrahlend, 45 % indirektstrahlend

### RA:

&gt; 90

### Schutzart:

IP 20

### Prüfzeichen:



### Reinigungs- und Pflegehinweise:

Leuchte vor dem Reinigen vom Ladegerät trennen. Keine ätzenden oder abrasiven Reinigungsmittel verwenden. Wir empfehlen, die Leuchte mit einem weichen Tuch trocken zu reinigen.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Irrtümer und Übertragungsfehler. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns Änderungen in der Gestalt und Technik vorbehalten.

### product:

WINGLET CL

### product no.:

554-907

554-908

### colour version:

matt white

matt black

### description/design:

cableless wall luminaire with rechargeable cell, motion detection, ambient brightness sensor and radio module, incl. wall bracket (without USB cable / power adapter)

### manufacturer:

Nimbus Group GmbH

Siegelerstr. 41, 70469 Stuttgart / Germany

Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0

Fax: +49(0)711 / 63 30 14 - 14

info@nimbus-group.com

www.nimbus-group.com

### dimensions:

114 x 178 x 65 mm (luminaire)

Ø 68 x 7 mm (wall bracket)

### materials:

housing: plastic

diffusor: laser structured acrylic glass

### weight:

approx. 250 grams

### power supply:

Micro USB (5 V DC / ~ 2 A)

### battery operating time:

approx. 6 - 100 hours (depending on brightness chosen)

### colour temperature:

2700 K

### luminous flux:

5 - 170 lm

### light distribution:

55 % direct beam, 45 % indirect beam

### CRI:

&gt; 90

### degree of protection:

IP 20

### certificates:




### cleaning and care:




Unplug power supply before cleaning. Do not use any corrosive or abrasive cleanser. We recommend to clean the luminaire with a soft dry towel only.

The information may be subject to errors in content or transmission errors; we do not accept responsibility for any such errors. We reserve the right to make changes to design and technology and apologise for any inconvenience this may cause.

# LICHTVERTEILUNGSKURVE UND ABSTRAHLCHARAKTERISTIK LIGHT DISTRIBUTION CURVE AND DIRECTIONAL CHARACTERISTICS



## ISOMETRIE UND ABMESSUNGEN / SIZES



# WINGLET CL


kabellose Wandleuchte / cableless wall luminaire

nimbus<sup>x</sup>

## MONTAGE DER WANDHALTERUNG


## MOUNTING OF WALL BRACKET

Klebmontage / Mounting with adhesive tape




Kappe entfernen  
Remove cap

1




Den Aufkleber  
anbringen  
und Schutzfolie  
abziehen  
Attach the sticker  
and remove the  
protective film

2



Horizontale Markierung anbringen  
Make horizontal mark


3



60 Sek.  
60 secs

An Markierung ausrichten  
und flächig andrücken  
Align with mark and press  
on by applying pressure  
to whole surface

4




"CLICK"

Kappe wieder anbringen  
Replace cap


5

Schraubmontage / Mounting with screw




Kappe entfernen  
Remove cap

1




Horizontale Markierung anbringen  
Make horizontal mark

2




Ø 8 mm  
Vorborenen  
Drill hole for wall plug

3



An Markierung ausrichten und anschrauben  
Align with mark and screw onto wall

4



"CLICK"

Kappe wieder anbringen  
Replace cap

5

# WINGLET CL

kabellose Wandleuchte / cableless wall luminaire

nimbus<sup>x</sup>


## BEDIENUNG / USER'S GUIDE

### INBETRIEBNAHME


Einmaliges Anschließen an ein Ladegerät (USB-Ladegerät oder Basket Charger) deaktiviert den Transportschutz der Leuchte.

### GETTING STARTED

Onetime connection to a charging device (USB power adapter or Basket Charger) will deactivate the transport protection.



1



kurz berühren  
touch briefly

### EINSCHALTEN - AUSSCHALTEN

Berühren Sie kurz das kapazitive Bedienfeld, um die Leuchte ein- oder auszuschalten.

### ON - OFF

Briefly touch the capacitive control panel to switch the luminaire on or off.


2

### DIMMEN

Berühren Sie das kapazitive Bedienfeld und lassen Sie den Finger darauf liegen, und die Leuchte dimmt langsam auf oder ab. Die Dimmrichtung wird mit jedem Schaltvorgang geändert.

### DIMMING

Touch the capacitive control panel and leave the finger on it and the luminaire will slowly dim or brighten. The dimming direction changes with each switching procedure.



berühren und halten  
touch and leave finger on button


3

### TRANSPORTMODUS

Der Transportmodus deaktiviert die Sensoren und das Bedienfeld auf der Vorderseite. Drücken Sie die Programmier Taste „Gruppenzuweisung“ auf der Rückseite der Leuchte für 4 Sekunden, um den Transportmodus zu aktivieren. Die Bestätigung erfolgt durch ein Lauflicht der Statusanzeige. Zum Deaktivieren des Transportmodus drücken Sie kurz wahlweise die rechte oder linke Programmier Taste auf der Rückseite.

### TRANSPORT MODE

The transport mode deactivates the sensors and the control panel on the front. Press the grouping button on the back for 4 seconds to activate the transport mode. A confirmation is shown by chase lights at the status display. Briefly press right-hand or left-hand button to deactivate the transport mode.



drücken und halten  
press and hold

4

# WINGLET CL

kabellose Wandleuchte / cableless wall luminaire

nimbus<sup>x</sup>

## BEDIENUNG / USER'S GUIDE

### PROGRAMMIERUNG


Zur Programmierung der Leuchte sind jeweils drei Schritte nötig. Zuerst muss der Programmier-Modus aktiviert werden, dieser wird mit der blauen LED angezeigt. Danach kann mit der jeweiligen Einstellung begonnen werden. Es empfiehlt sich, mit der Gruppenzuweisung zu beginnen, da nachfolgende Veränderungen der Nachleuchtdauer oder des Helligkeitswerts dann von der kompletten Gruppe übernommen werden. Abschließend muss die Programmierung noch gespeichert werden.

### PROGRAMMING


Three steps are always necessary to programme the luminaire. First the programming mode has to be activated; this is indicated by the blue LED. Then you can start with your setting operation. We recommend beginning with the group programming, as subsequent changes to the OFF delay or brightness level are then adopted by the whole group. Finally, you have to save your programming.



### Gruppenzuweisung Grouping




### 2 Programmierung Programming




**Bewegungsmelder & Nachleuchtdauer**  
Motion detector & OFF delay

**1** Programmier-Modus aktivieren  
Activate programme mode





Beide Tasten drücken, bis blaue LED aufleuchtet.  
Press both buttons until the blue LED lights up.

**2** Programmierung  
Programming



Jeweils kurz drücken  
Press briefly for next step


**Bewegungsmelder & Nachleuchtdauer / motion detection & off-delay**



**3** Speichern  
Save

Beide Tasten drücken, bis blaue LED erlischt.  
Leuchte blinkt dreimal zur Bestätigung.  
Press both buttons until the blue LED goes out.  
Luminaire flashes three times to confirm this.


**Statusabfrage Gruppe**  
Querying group status



Kurz drücken  
Press briefly

Der aktuelle Status „Gruppe“ erscheint in der LED-Anzeige. Alle Leuchten in einer Gruppe melden sich durch dreimaliges Aufblinken.  
The actual „Group status“ is shown on the LED display. All luminaires in a group identify themselves by flashing three times.

**Statusabfrage Bewegungsmelder & Nachleuchtdauer**  
Status query for motion detector & off delay




Kurz drücken  
Press briefly

Der aktuelle Status „Bewegungsmelder & Nachleuchtdauer“ erscheint in der LED-Anzeige.  
The actual „Status of motion detector & OFF delay“ is shown on the LED display.





**Helligkeitsmessung starten**  
Starting brightness measurement

**1** Programmier-Modus aktivieren  
Activate programme mode




**2** Programmierung  
Programming



Leuchte blinkt für 4 Sekunden, dann startet die Messung.  
Luminaire flashes for 4 seconds, then the measurement starts.

**ACHTUNG:** Während der Messung muss der Helligkeitssensor unverdeckt sein!  
**IMPORTANT:** The sensor must be uncovered during the measurement!




**3** Speichern  
Save

Beide Tasten drücken, bis blaue LED erlischt.  
Leuchte blinkt dreimal zur Bestätigung.  
Luminaire flashes three times as confirmation.


**Helligkeitswert zurücksetzen**  
Resetting the brightness level

**1** Programmier-Modus aktivieren  
Activate programme mode




Beide Tasten drücken, bis blaue LED aufleuchtet.  
Press both buttons until the blue LED lights up.

**2** Programmierung  
Programming




Taste drücken, bis grüne LED auf Rot wechselt, dann loslassen  
Press the button until the green LED changes to red, then release




Wert wird zurückgesetzt, Leuchte blinkt zur Bestätigung.  
Level is reset, luminaire flashes as confirmation.

**3** Speichern  
Save



Beide Tasten drücken, bis blaue LED erlischt.  
Leuchte blinkt dreimal zur Bestätigung.  
Press both buttons until the blue LED goes out.  
Luminaire flashes three times as confirmation.

**Reset auf Werkseinstellungen**  
Resetting to factory settings



Der Reset setzt die Leuchte auf die Werkseinstellung zurück: Gruppenzuweisung: Gruppe 1 / Bewegungsmelder & Nachleuchtdauer: 10 Sek. nach Bewegungserkennung / Helligkeitswert: Leuchte reagiert bei jeder Helligkeit auf Bewegung

Reset returns the luminaire to the factory settings: Grouping: Group 1 / Motion detector & OFF delay: 10 secs after detecting motion / Brightness level: Luminaire reacts to motion at each brightness level

# WINGLET CL

kabellose Wandleuchte / cableless wall luminaire

nimbus<sup>x</sup>

## BEDIENUNG / USER'S GUIDE



### Umgebungstemperatur / Ambient Temperature

Nur für den Einsatz in Innenräumen. Die Leuchte ist für den Betrieb bei Raumtemperatur (25 °C) vorgesehen. ACHTUNG: Vermeiden Sie unbedingt direkte Sonneneinstrahlung und andere Hitzequellen!

For indoor use only. The luminaire is intended for use at room temperature (25 °C). CAUTION: Always avoid direct sunshine and other heat sources!



### Akkuwechsel / Changing the battery

Leuchte NICHT öffnen. Dieses Produkt enthält keine vom Benutzer austauschbaren Teile. Sollte ein Austausch der Akkus notwendig sein, bitte an den Hersteller wenden.

Do NOT open the luminaire. This product does not contain any parts that can be changed by the user. If the battery needs to be replaced, please contact the manufacturer.



### Umwelthinweis / Environmental information

Am Ende ihrer Lebensdauer darf diese Leuchte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Zur sachgerechten Entsorgung bringen Sie die Leuchte bitte mit entladenerm Akku zu einer kommunalen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte.

#### SAVE THE ENVIRONMENT

The luminaire must not be disposed of with the household refuse at the end of its life cycle. Take the luminaire including its discharged battery to your local disposal centre for electrical and electronic waste.



### Übertemperaturschutz / Over-temperature protection

Die Leuchte schaltet sich ab, wenn die Temperatur im Gehäuse zu hoch wird. Wenn dieser Zustand erreicht wird, blinken die 5 Anzeige-LEDs rot, bis die Leuchteninnentemperatur wieder gesunken ist und der Betrieb fortgesetzt werden kann. Während dieser Zeit lässt sich die Leuchte weder laden noch bedienen.

The luminaire switches off if the temperature in the housing becomes too high. If this state is reached, the 5 display LEDs flash red until the interior temperature of the luminaire has fallen and operation can continue. During this time, the luminaire can neither be charged nor operated.



### Statisches Magnetfeld / Static magnetic field

Halten sie Magnete von Herzschrittmachern und anderen aktiven Implantaten sowie von Magnetstreifenkarten und Speichermedien fern. Es kann zu Störungen und Ausfällen der genannten Geräte kommen. Ein Nichtbeachten dieser Warnhinweise kann zu Sachschäden, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Can be harmful to pacemaker wearers and others with medical implants - stay clear ! To avoid damage, keep magnetic media such as computer disks, credit cards and tapes away. Failure to follow this warning can result in property damage, serious injury or death.



WINGLET CL  
kabellose Wandleuchte / cableless wall luminaire

Schutzart IP 20  
protection degree IP 20

Nimbus Group GmbH  
Sieglestr. 41  
70469 Stuttgart / Germany  
Tel.: +49(0)711 / 63 30 14 - 0  
www.nimbus-group.com

