

Date \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Project name \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Quote# \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Type/Quantity \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

12/03/2022 15:48:57

## SPY 39 ON 92740 24127 9230

[Weblink](#)



Beschikbare kleuren: ZWART (24127 9230 B)  
WIT (24127 9230 W)  
GOUD KLEUR (24127 9230 GC)  
FLEMISH GOLD (24127 9230 FG)  
FLEMISH BRONZE (24127 9230 FBR)

ADJUSTABLE 0-85°/355°  
1 x LED 5,8-8,6W / CRI>90 / 2700K / 753-1041lm  
REFLECTOR WFL-40°  
EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC  
Other CRI or KELVIN on request

LED Technics: Lichtbron: 1041 lm // 8 W // 121 lm/W  
Luminaire: 844 lm // 10 W // 85 lm/W

Klasse: III

Gewicht: 0.4 KG

Protection level: IP20

Minimumafstand: n.v.t.

Opties: COVERSET R 90-100





















Accessoires: VISOR 39









Benodigheden: SPY 39 TUBE  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Voor gedetailleerde installatie-instructies, raadpleeg de handleiding. [24127\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

**SPY 39 ON 92740**  
24127 9230



**Related references**  
**LED VOEDINGEN**

<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 300 90 67 Aantal toestellen: 1-&gt;2 / -</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 300 48 350 ED1 Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 300 48 350 ED5 Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 300 48 350 MDL Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>
<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 300 48 350 WDL Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 300 48 500 ED1 Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 300 48 500 ED5 Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 300 48 500 MDL Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>
<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 300 48 500 WDL Aantal toestellen: 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 21012 0308 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 21012 0318 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 21012 0010 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2 / 1-&gt;2</p>
<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 21012 0268 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;2 / 2-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 21012 0298 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2 / 1-&gt;2 / 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 21012 0278 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 21012 0288 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;2</p>
<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 21012 0021 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;3 / 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 21012 0035 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;3 / 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 21012 005W 220-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;3 / 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 300 90 68 110-240V / 0/50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2(2) / 1-&gt;2(1)</p>

<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 300 90 61 220-240V / 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2 / 1-&gt;2</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 124 110-240V / 0 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2(2) / 1-&gt;2(1)</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 300 90 64 110-240V / 0 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2(2) / 1-&gt;2(1)</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 300 90 63 110-240V / 0 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;4(4) / 1-&gt;3(3)</p>
<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 300 90 135 220-240V / 0 50-60Hz Aantal toestellen: 3-&gt;4 / 2-&gt;4</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 300 90 69 110-240V / 0 50-60Hz Aantal toestellen: 2-&gt;6(6) / 1-&gt;6(4)</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 300 90 125 110-240V / 0 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;2(2) / 1-&gt;2(1)</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 21012 004W 110-240V / 0 50-60Hz Aantal toestellen: 1-&gt;4(4) / 1-&gt;3(3)</p>

## Related references

### COVERSETS

<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>COVERSET R 100 204 00 100</p>	<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>COVERSET R 90 204 00 90</p>
---	---

## Related references

### LIGHT VERANDERENDE ONDERDELEN

<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>VISOR 39 24144 0030</p>
--

## Related references

### MAAK JE PRODUCT AF

<p><a href="#">Weblink / Specificatieblad</a></p>  <p>SPY 39 TUBE 24144 0010</p>
---